

Growatt ShineWeLink

- Admite hasta 5 inversores
- Monitorización en tiempo real de cada módulo
- Distancia de comunicación de hasta 200 m
- Actualización remota del firmware
- Configuración local por Bluetooth



P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

Modelos del sistema	Growatt ShineWeLink
Parámetros inalámbricos (estándar y banda de frecuencia)	
RF-LORO	868/915 MHz
BLE	BLE4.2 and above, 2.4GHz
WiFi	2.4GHz
Gestión de dispositivos	
Número de dispositivos gestionados	5
Método de comunicación	LoRa
Distancia de comunicación por RF	200m (50m a través de muros)
Acceso a Internet	Wi-Fi
Parámetros de aplicación	
Servidores soportados	Shineserver
Comunicación con el servidor	TLS-TCP&MQTT
Configuración de usuario	Configuración vía APP
Intervalo de transmisión de datos	5 minutos
Dirección del servidor por defecto	mqtt.growatt.com
Especificaciones generales	
Dimensiones	90mm * 32mm * 8mm
Peso	37.9g
Alimentación	5V
Corriente de trabajo	500mA
Led	1 indicador LED
Consumo de energía	1W
Temperatura ambiente	-30 to 65 °C
Humedad	5-95% (sin condensamiento)
Grado de protección	IP20
Método de instalación	Conexión directa USB
Garantía	1 año
RoHS, FCC, ANATEL	