

# Growatt Shine4G-X

- Sin cables, plug-and-play
- Puerto de comunicación USB
- Memoria integrada para hasta un mes de datos
- Supervisión y mantenimiento en línea



**G**ROWATT

[en.growatt.com](http://en.growatt.com)

P O W E R  
- I N G O  
T O M O -  
R R O W O

## Hoja de datos

## Shine4G-X

### Parámetros inalámbricos

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Tipo inalámbrico              | 4G   |
| Sistema y banda de frecuencia | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20<br>LTE-TDD: B38/B40/B41<br>WCDMA: B1/B5/B8<br>GSM: 900/1800MHz |

### Parámetros de hardware

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Interfaz de datos         | USB     |
| Tensión de funcionamiento | 5V(±5%) |
| Potencia nominal          | 1.2W    |
| Pantalla                  | LED     |

### Parámetros de aplicación

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Servidores compatibles            | ShineServer               |
| Comunicación inversor             | USB (Modbus RTU protocol) |
| Comunicación con el servidor      | TCP (Modbus TCP protocol) |
| Red soportada                     | 2G/3G/4G                  |
| Tipo de tarjeta SIM               | Standard SIM card         |
| Tipo de configuración             | APP Configuration         |
| Intervalo de transmisión de datos | 5 Minutes                 |
| URL de servidor definida          | server.growatt.com        |

### Datos generales

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Dimensiones (L/A/A)           | 122/47/32mm   |
| Peso                          | 60g           |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C...+65°C |

CE